## Configuration du Logo sur l'afficheur graphique SANGO

Lancez l'utilitaire de configuration de l'afficheur présent sur le bureau ou dans la partition D du disque dur.



Sélectionnez Scan Device :

## P07303-II Customer Display Utility

V 1.1.9.0





Puis sélectionnez le port COM7, et cliquez sur **Connect** : Please select serial port, or use the auto-scan to find P07303-II.

COM4 COM5 COM6	
COM7 COM9	Ŧ

Sélectionnez ensuite Change settings, puis l'onglet LOGO settings :

Linking: CON PN:4FMGLD0	17 VA100(005)	₽ ₽	V 1.1.9.0
Scan Device	Configuration Firmware Update	LOGO Setting	
How to Use	Connection Baud Rate: 9600	Power UP	
heck Settings	Parity: None	Message : ==== WELCOME :	
hange Settings			
Exit	Character (0x20~0x7F): 1=FRANC Code (0x80~0xFF): 19=CP-85	E 3 (Multilingual+Euro Symbol)	•



## Choisissez Load Bipmap et sélectionnez votre fichier logo. Attention le fichier doit être un .bmp monochrome ( 2 couleurs ) de taille 192x64 uniquement !!

Scan Devi	ce C	onfigu	ration	Firmw	are l	Update	LO	GO Settin	g
How to Us	e	Load	Bitmap		3				
Check Setti Change Sett	ngs ings	Set to	) Device						
Exit								Y	
-			Management of the local division of the loca						
Ouvrir Regarder dans :	Docum	ents	P6736	84 Cu	•	+ € ♂			
Ouvrir Regarder dans :	Docum	ents	A 100	8-8 Cu	•	← 🗈 💣 Modifié le		Туре	
Couvrir Regarder dans : Emplacements récents Bureau Bibliothèques	Nom	ents	*	0-8 Cu		← È ᡤ* Modifié le 17/10/2013 :	<b>III</b> ▼	Type Image bitm	1
Couvrir Regarder dans : Emplacements récents Bureau Bibliothèques Ordinateur	Nom	ents	*		•	← È ᡤ	16:39	Type Image bitm	
Couvrir Regarder dans : Emplacements récents Bureau Bibliothèques Ordinateur Réseau	Contraction of the second seco	ents r:	· ·	III.	•	← È ↔ Modifié le 17/10/2013 :	E + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Type Image bitm	

Pour sauvegarder choisissez Set to Device puis le bouton Exit :



Scan Device	Configuration Firmware Update LOGO Setting	
How to Use	Load Bitmap	
Check Settings	Set to Device	
Change Settings		
Exit		

